


2DCOM

PROCÉDURE D'INVENTAIRE

AU MOYEN DES TERMINAUX PORTABLES PHL

librisoft



version 6

PREAMBULE

La saisie de l'inventaire à l'aide de boîtiers stockeurs s'intègre dans la procédure globale de l'inventaire Librisoft. Cette documentation complète donc, pour les utilisateurs de PHL, « La saisie de l'inventaire » de la documentation « Librisoft 6 - Procédure d'inventaire » et ne dispense pas de la vérification du stock et de l'initialisation de l'inventaire, qui restent un préalable incontournable.

Remarque :

pour la préparation à l'utilisation des PHL, qu'ils vous appartiennent ou qu'ils soient envoyés par nos soins, nous vous conseillons de nous contacter afin de réaliser des tests et nous assurer que le matériel fonctionne correctement. Si nécessaire, ce contact permettra de faire un rappel sur le déchargement des boîtiers et l'intégration de vos saisies dans l'inventaire de Librisoft.

SOMMAIRE

PREPARATION ET SAISIE DE L'INVENTAIRE A L'AIDE DES PHL	2
1. Identification des zones à saisir	2
2. Saisie de l'inventaire sur le PHL	3
3. Récupération des données du PHL sur l'ordinateur	4
4. Intégration des listes d'articles dans l'inventaire de Librisoft	4
ANNEXE - TOUCHES PRINCIPALES D'UN PHL	5
ANNEXE – TABLEAU DE PARAMETRAGE DU PHL.....	5

PREPARATION ET SAISIE DE L'INVENTAIRE A L'AIDE DES PHL

1. IDENTIFICATION DES ZONES A SAISIR

Cette étape facultative permet d'éviter d'oublier de saisir certaines zones du magasin. L'idée ici est de numéroter ou de nommer chaque zone qui sera saisie à l'aide d'un boîtier stockeur. Une zone devra représenter un nombre maximum de 200 à 250 volumes (si les zones sont trop importantes, le déchargement peut en être ralenti et vous faire perdre un temps non négligeable). Les articles d'une zone doivent tous appartenir à la même catégorie.

Numérotez chaque zone de votre magasin. Chaque numéro pourra être écrit sur un post-it ou un bout de papier visible placé sur la zone qu'il identifie. Tous les numéros sont reportés sur une liste unique qui sera utilisée par la personne déchargeant les saisies du PHL sur l'ordinateur.

Chaque personne qui va saisir les articles d'une zone avec un PHL va, à la fin de la saisie, marquer le papier sur lequel est reporté le numéro de la zone, pour la considérer comme saisie. De son côté, la personne qui va décharger le boîtier stockeur pointera sur sa liste la zone saisie.

Si en fin d'inventaire la liste des zones du magasin n'est pas pointée complètement, c'est qu'il reste des zones à saisir.

2. SAISIE DE L'INVENTAIRE SUR LE PHL

Appuyez sur la touche « **PW** » pour mettre le PHL sous tension. Si l'appareil n'est pas sur son « MENU PRINCIPAL », appuyez sur la touche « **CLR** » jusqu'au menu principal. A partir du menu principal, choisissez l'option « 1 Inventaire » soit en appuyant sur la touche « **1** » du clavier, soit en appuyant sur la touche « **Scan** ».

Dans ce mode de saisie de l'inventaire, il suffit de scanner chaque article. Le déclenchement du scan se fait en appuyant sur la touche « **Scan** » pour chaque code article.

S'il y a plusieurs exemplaires d'un même article, vous pouvez scanner chaque exemplaire et la ligne « Cumul » s'incrémente. Sinon, après avoir scanné le premier exemplaire, vous avez la possibilité de modifier la quantité (par défaut à « 1 ») avec la valeur que vous voulez : il suffit de taper directement le nombre sur le clavier du PHL puis de valider avec la touche « **ENT** ».

La saisie se fait en continu : le scan d'un article valide automatiquement la saisie du précédent.

Pour sortir de la fonction « Saisie de l'inventaire » et revenir au menu principal, appuyez sur la touche « **ENT** » pour valider votre dernière saisie puis sur la touche « **CLR** ».

Remarque :

pour visualiser les données saisies, pressez la touche « Q1 » ou « Q2 » : la « visualisation » s'ouvre sur le dernier article saisi. En utilisant les touches « Q1 » ou « Q2 », vous parcourez la liste des codes des articles saisis. A partir de cette visualisation, vous pouvez :

- modifier la quantité d'un article : tapez la nouvelle quantité et appuyez sur la touche « ENT »,*
- supprimer un article : appuyez sur la touche « F2 » et confirmez la suppression en pressant la touche « 1 », ou « 3 » pour annuler.*
- chercher si un article a été saisi et si oui, le sélectionner : appuyez sur la touche « F1 », puis scannez l'article à rechercher ou tapez directement son code sur le clavier. Si l'article a été saisi, son code apparaît à l'écran.*

Pour sortir de la visualisation de l'inventaire et revenir en mode saisie, appuyez sur la touche « CLR ».

3. RECUPERATION DES DONNEES DU PHL SUR L'ORDINATEUR

Appuyez sur la touche « CLR » autant de fois nécessaire pour revenir au « MENU PRINCIPAL ». Dans le menu, choisissez « 2 Déchargement » puis appuyez sur la touche « 2 ». Le PHL se met en mode « Déchargement ».

Placez le PHL en face du récepteur infrarouge, à une distance d'au moins 20 centimètres.

Sur votre ordinateur, lancez le programme OPTIPHL.

Indiquez dans la zone « Nom de la liste » le numéro ou le nom du rayon traité. Cliquez sur le bouton « Suivant ». Une fois le transfert effectué, la liste des articles récupérés du PHL apparaît, cliquez sur le bouton « Suivant ». La liste des articles apparaît à l'écran, prête pour l'impression. Au besoin, imprimez cette liste pour retrouver dans la saisie les articles scannés inconnus de Librisoft. **Ces articles seront à saisir manuellement dans l'inventaire de Librisoft.** Cliquez sur le bouton « Suivant ». Si vous cochez la case « Importer les articles connus dans l'inventaire », l'étape 4 « Intégration des listes d'articles dans l'inventaire de Librisoft » devient inutile, sinon, un message indiquant que le fichier transféré du PHL vers l'ordinateur est prêt à être intégré.

De son côté, à la fin du transfert vers l'ordinateur, le PHL émet un BIP, puis le message suivant est affiché : « *Le Fichier a été transmis correctement Tapez une touche* ». Appuyez sur n'importe quelle touche du clavier du PHL. Un nouveau message d'effacement apparaît : « *Désirez-vous effacer votre saisie ? [1]Oui Non[3]* ». Tapez sur la touche « 1 » du clavier du PHL, un dernier message apparaît : « *Confirmez-vous l'effacement ? [1] Oui Non[3]* ». Tapez sur la touche « 1 » du clavier du PHL pour revenir sur l'écran de saisie.

4. INTEGRATION DES LISTES D'ARTICLES DANS L'INVENTAIRE DE LIBRISOFT

L'intégration des listes d'articles scannés avec le PHL dans Librisoft se fait depuis la fonction :

Menu Stock > Inventaire > Saisie de l'inventaire

Cliquez sur le bouton « Importer liste » puis sélectionnez le dossier où sont stockés les fichiers en attente d'importation. Sélectionnez le premier fichier présent. Son nom est de la forme INV<numéro du rayon>_PRET<date et jour>.TXT Cliquez sur le bouton « Ouvrir ». L'importation s'effectue.

Rappel :

les articles saisis avec le PHL qui sont absents de Librisoft n'ont pas été enregistrés dans la liste qui est importée dans cette procédure. Ces articles doivent être traités manuellement. Quand vous scannez ces articles dans la saisie de l'inventaire, un message apparaît « Attention article inexistant, voulez-vous le créer ? ». Répondez « Oui » à la question et remplissez la fiche article, validez par un clic sur le bouton « Enregistrer » puis « Fermer ».

Les fichiers importés dans Librisoft sont renommés automatiquement à leur importation et ne peuvent donc être traités plusieurs fois. Répétez l'opération « Importer une liste » tant que toutes les listes ne sont pas traitées.

ANNEXE - TOUCHES PRINCIPALES D'UN PHL

Touche	Action
PW	Allumer – Éteindre le PHL
CLR	Effacement de la zone en cours de saisie Retour à la zone précédente Retour au menu principal ou l'écran précédent
BS	Permet d'effacer le dernier caractère saisi manuellement (dans le champ code-barres ou quantité)
S ou Shift	Permet de basculer du clavier numérique vers le clavier alphabétique
Q1 ou Q2	Navigation et visualisation
ENT	Valider une saisie
F1	Permet de faire la recherche d'un code déjà saisi
F2	Permet de supprimer une saisie (en visualisation)
F3	Affichage de l'état du PHL
F4	Allumage ou extinction du rétro éclairage
F5	Insertion d'une saisie en visualisation

ANNEXE – TABLEAU DE PARAMETRAGE DU PHL

A partir du « MENU PRINCIPAL » du PHL, sur le choix "3 Paramétrages", les valeurs suivantes sont à utiliser :

1 Transfert	1 Communication	Port	IRDA
		Vitesse	19200 (ou 9600)
		Parité	Aucune
		Données	8 bits
		Bits Stop	1 bits
	2 Protocole		Option
2 Options Saisie	1 Mode Scanner		Single
	2 Code à Barres		EAN
			UPC
	3 Redondance		2 lectures
	4 Doublons		Non
3 Options Format	6 Nom Fichier		INV.TXT

Pour la saisie d'articles presse, il faut activer également les types de codes-barres suivants :

2 Options Saisie	2 Code à Barres		EAN+5
			UPC+5

